

Cajas fuertes **sobreponer**



AWA Always Alert Safe



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


- Espesor frente/cuerpo: 8 mm / 3 mm
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).

SISTEMA DE CIERRE


- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 5 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)



AWA
Ref. 220750



220740



220750



AWA Ref.220740

| Ref. | Medida ext. (AlxAnxF) mm | Medida int. (AlxAnxF) mm | Kg | L | Bandeja | Nº bulones | Posición bulones | Código EAN13 8425181 * | Medida Pack. (AlxAnxF) mm |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|---------|------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 220740 | 270x385x325* | 260x375x239 | 17 kg. | 23 L. | 1 | 2 / ø22 mm | | * 740811 | 290x405x340 |
| 220750 | 320x420x385* | 310x410x299 | 23 kg. | 38 L. | 1 | 2 / ø22 mm | | * 740828 | 340x440x400 |

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

Cajas fuertes **sobreponer**

La caja fuerte inteligente con seguridad activa. Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, pérdida de conexión...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 8 mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura** de la caja fuerte **se realiza de manera presencial a través de BLE.**

FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o bien a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite al administrador** de la caja fuerte:
 - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 5 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
 - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
 - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
 - **Gestionar apertura en remoto**
 - **Gestionar apertura con retardo**
 - **Establecer dígito de coacción**



Utiliza la red WiFi para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



Utiliza BLE para la apertura y gestión de la caja fuerte.



Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443



Compatible con



Google Home



amazon alexa

